

fencee



3 J
VÝKON

11 500 V
NAPĚTÍ

230 V ~
NAPÁJENÍ

fencee power P30

DMOC s DPH
2.199,- Kč

Objednací číslo: **0230**
EAN: **8595221013257**

Zdroj **fencee power P30** je univerzálně použitelný pro **krátké, střední i dlouhé ohrady do 29 km** a vhodný pro citlivější i méně citlivá zvířata jako jsou **koně, skot, ovce, koza, drůbež i jako ochrana před zvěří**. Kompaktní moderní konstrukce ohradníku s vypínačem a nejnovější mikroprocesorovou technologií uvnitř nabízí praktické řešení a umožňuje jednoduchou instalaci. LED kontrolky na přední straně signalizují provoz zdroje i případnou poruchu na ohradníku.



Délka instalace

fencee power P10	40 km	10 km	6 km	1,5 km
fencee power P20	70 km	19 km	8 km	1,5 km
fencee power P30	100 km	29 km	10 km	2 km
fencee power P40	130 km	38 km	15 km	3 km



Technické parametry	power P10	power P20	power P30	power P40
ZDROJ NAPÁJENÍ	230V	230V	230V	230V
SPOTŘEBA ZDROJE	3W	4W	5W	6W
VSTUPNÍ ENERGIE	1,3 J	2,6 J	4 J	6 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	1 J	2J	3 J	4 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	9500 V	10000 V	11500 V	11500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	4000 V	5000 V	6000 V	6400 V
ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE				
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%				
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF				
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ				
UZEMNĚNÍ 1 m	1x	2x	2x	2x
EL. OHRADNÍKOVÉ SÍŤE	3x	5x	6x	6x
DIN LIŠŤA	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	210 mm			
HLOUBKA	66 mm			
HMOTNOST	1000 g			

Pro zvířata:

